Instalace ovladače CHD7 pro Win10

Postup:

- 1) Rozbalte zip archiv a soubory inf uložte do libovolného adresáře.
- 2) Propojte pokladnu s PC pomocí standardního kabelu USB A-B mikro. Kabel není součástí dodávky pokladny, stejný kabel bývá v příslušenství moderních chytrých telefonů.



- 3) V nabídce Start klikněte pravým tlačítkem a vyberte Správce zařízení.
- 4) V seznamu zařízení ve složce "Porty (COM a LPT)" se automaticky objeví nové zařízení USB Serial Device a v závorce je důležitý údaj (COMX) číslo portu.
- V aplikaci DataManager zvolte menu Nastavení Pokladny Komunikace. Zaškrtněte volbu "Editovat" a zapište tuto hodnotu do souboru SDRV.ini do klíče ComNumber a dejte [Uložit].

Grafická adaptán	Nastavení komunikace
Intel/R) Dynamic Diatform and Thermal Framework	
	Nastavení ini souboru
Maveshice	
Monitory Myši a jiná polohovací zařížení	[Common]
Počítač	Ecreommentarime = 1000
Porty (COM a LPT)	IT CD 11
USB Serial Device (COM4)	ComNumber = 14
Poskytovatel tiskových služeb WSD	EcrCommMaxTime = 1000
Procesory	# For Ethernet Communication
📷 Řadiče IDE ATA/ATAPI	# Port = 2000
🚰 Řadiče paměťových zařízení	# Password = 1098896722